Lumen Led IN - инструкция пользователя.

Автор: Freeelements
08.11.2011 13:11



Freeelements.ru
FREEELEMENTS.RU

Светодиодная вставка Lumen Led IN, внутренней установки, для подводных фонарей Lumen X4 и Lumen X6 является сложным техническим устройством, специально изготовленным для использования в этих подводных фонарях. Необходимо правильно эксплуатировать светодиодную вставку и соответствующим образом обслуживать...

Светодиодная вставка внутрненней установки Lumen Led IN, не так давно была сконструирована и запущена в производство. Основной ее целью создания, ставилась задача, не вносить совершенно нкиаких конструктивных изменений в конструкцию подводного фонаря Lumen X4, Lumen X6, что с успехом достигнуто, о светодиодной вставке Lumen Led IN в статье "Lumen жил, Люмен жив, Lumen будет жить!"

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ЭКСПЛУАТИРУЩИМ СВЕТОДИОДНУЮ ВСТАВКУ LUMEN LED IN

(Внимательно изучить, всем, кто уже купил или собирается купить Lumen Led IN)

Некоторые штатные элементы конструкции подводного фонаря Lumen

Первым делом, необходимо удалить отражатель, он закреплен в прозра



При удалении отражателя, соблюдайте осторожность! Не применяйте



При эксплуатации светодиодной вставки Lumen Led IN, Вам не потребу

При эксплуатации светодиодной вставки Lumen Led IN, Вам не потребу



Светодиодная вставка Lumen Led IN, устанавливается внутрь корпуса



Для того, что бы Вы ничего не перепутали (что сделать парктически не



Внимательно устанавл [illegible]



Когда Вы установите светодиодную вставку внутрь корпуса фонаря, В



[illegible]

FREEELEMENTS.RU

{odnaknopka}

Конструкция светодиодной вставки Lumen Led IN исключает касание пе